

LBC 14xx/x0 U40 Регулятор громкости и LBC 1431/10 Селектор программ

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Модели 12 Вт, 36 Вт и 100 Вт
- ▶ Имеются энергосберегающие и отказоустойчивые модели
- ▶ Встроенное реле коррекции 24 В пост. тока
- ▶ Непрерывная циклическая система
- ▶ Пригодны для 3-проводных и 4-проводных систем

Компания Bosch предлагает полный ассортимент регуляторов громкости и селекторов программ для систем голосового оповещения.

Функции

Работа

Системы оповещения часто используются для трансляции как объявлений, так и фоновой музыки. Регуляторы громкости могут использоваться для локального изменения уровня громкости. Селекторы программ могут использоваться для локального выбора из пяти различных программ. При экстренных объявлениях встроенное реле обеспечивает передачу сообщения на предустановленном уровне, независимо от локальной настройки громкости. Регуляторы громкости выпускаются в трех версиях в соответствии с мощностью: 12 Вт, 36 Вт и 100 Вт. Общая нагрузка громкоговорителей, подключенных к регулятору громкости, не должна превышать номинальную мощность. Каждая из трех версий, в свою очередь, имеет две разновидности. Одна из них является энергосберегающей, 4-проводной, с коррекцией громкости (модели /10), где реле коррекции активируется при экстренном объявлении. Другая

является отказоустойчивой, 4-проводной, с коррекцией громкости (модели /20), где реле коррекции активируется при экстренном объявлении.

Дизайн и цвет ненавязчивы в любом интерьере. Конструкция предусматривает простоту установки, эксплуатации и надежность в работе. Регуляторы громкости и селекторы программ могут быть объединены с переключателями и аксессуарами системы Gira стандарта 55.


Принадлежности для подключения

Винтовые соединения


Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно EN 60065
Самозатухание	согласно UL 94 V0


Замечания по установке/конфигурации




Размеры в мм LBC 1401/10 и LBC 1401/20




Размеры в мм LBC 1411/10 и LBC 1411/20




Размеры в мм LBC 1420/10 и LBC 1420/20



Размеры в мм LBC 1431/10




Размеры в мм LM1-SMB-U40




LM1-SMB-U40 подробно


Принципиальная схема LBC 1411/10




Принципиальная схема LBC 1411/20




Принципиальная схема LBC 1401/10




Принципиальная схема LBC 1420/10




Принципиальная схема LBC 1401/20



Принципиальная схема LBC 1420/20





Принципиальная схема LBC 1431/10

Техническое описание

Электрические характеристики

LBC 1401/10 и /20	
Номинальная мощность	12 Вт
Напряжение на входе	100 В
Степени затухания	5 x 3 дБ + выкл
Частотная характеристика	от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)
КНИ	< 0,5 %
Потребляемый ток	20 мА при 24 В пост. тока
Соединитель	Зажимной контакт
LBC 1411/10 и /20	
Номинальная мощность	36 Вт
Напряжение на входе	100 В
Степени затухания	8 x 3 дБ + выкл
Частотная характеристика	от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)
КНИ	< 0,5 %
Потребляемый ток	20 мА при 24 В пост. тока
Соединитель	Зажимной контакт
LBC 1420/10 и /20	
Номинальная мощность	100 Вт
Напряжение на входе	100 В
Степени затухания	10 x 2 дБ + выкл
Частотная характеристика	от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)
КНИ	< 0,5 %
Потребляемый ток	20 мА при 24 В пост. тока
Соединитель	Зажимной контакт

LBC 1431/10	
Номинальная мощность	100 Вт
Напряжение на входе	100 В
Количество программ	5 программ + выкл.
Соединитель	Зажимной контакт

Механические характеристики

LBC 1401/10 и /20	
Размеры (Д x В x Г)	81 x 81 x 45,5 мм
Вес	214 г
Цвет	Белый (RAL 9010)
LBC 1411/10 и /20	
Размеры (Д x В x Г)	81 x 81 x 45,5 мм
Вес	217 г
Цвет	Белый (RAL 9010)
LBC 1420/10 и /20	
Размеры (Д x В x Г)	87 x 147 x 61,5 (Г) мм
Вес	512 г (с боксом для установки на поверхность)
Цвет	Белый (RAL 9010)
LBC 1431/10	
Размеры (Д x В x Г)	81 x 81 x 33,4 мм
Вес	110 г
Цвет	Белый (RAL 9010)
LM1-SMB-U40	
Размеры (Д x В x Г)	80,65 x 80,65 x 45 мм
Вес	60 г
Цвет	Белый (RAL 9010)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

LBC 1401/10 Регулятор громкости

Регулятор громкости мощностью 12 Вт, тип установки U40, встроенное реле коррекции 24 В пост. тока, энергосберегающая версия, 5 уровней затухания 3 дБ и OFF, RAL 9010 белого цвета. номер для заказа **LBC1401/10**

LBC 1401/20 Регулятор громкости

Регулятор громкости мощностью 12 Вт, тип установки U40, встроенное реле коррекции 24 В пост. тока, отказоустойчивая версия, 5 уровней затухания 3 дБ и OFF, RAL 9010 белого цвета.
номер для заказа **LBC1401/20**

LBC 1411/10 Регулятор громкости

Регулятор громкости мощностью 36 Вт, тип установки U40, встроенное реле коррекции 24 В пост. тока, энергосберегающая версия, 8 уровней затухания 3 дБ и OFF, RAL 9010 белого цвета.
номер для заказа **LBC1411/10**

LBC 1411/20 Регулятор громкости

Регулятор громкости мощностью 36 Вт, тип установки U40, встроенное реле коррекции 24 В пост. тока, отказоустойчивая версия, 8 уровней затухания 3 дБ и OFF, RAL 9010 белого цвета.
номер для заказа **LBC1411/20**

LBC 1420/10 Регулятор громкости

Регулятор громкости мощностью 100 Вт, тип установки MKD/E2, встроенное реле коррекции 24 В пост. тока, энергосберегающая версия, 10 уровней затухания 2 дБ и OFF, RAL 9010 белого цвета, в комплект входит короб для установки на поверхность.
номер для заказа **LBC1420/10**

LBC 1420/20 Регулятор громкости

Регулятор громкости мощностью 100 Вт, тип установки MKD/E2, встроенное реле коррекции 24 В пост. тока, отказоустойчивая версия, 10 уровней затухания 2 дБ и OFF, RAL 9010 белого цвета, в комплект входит короб для установки на поверхность.
номер для заказа **LBC1420/20**

LBC 1431/10 Селектор программ

Селектор программ, тип установки U40, выбор 5 каналов, RAL 9010 белого цвета.
номер для заказа **LBC1431/10**

Дополнительные аксессуары

LM1-SMB-U40

Короб для установки на поверхность для регуляторов громкости LBC1401/10, LBC1401/20, LBC1411/10, LBC1411/20 и селектор программ LBC1431/10, RAL 9010 белого цвета.
номер для заказа **LM1-SMB-U40**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru